

Charge Mate 1202



Artículo nº: 83301202

Las baterías secundarias son cada vez más comunes. Dado que una segunda batería puede impedir que la batería principal se agote y no pueda arrancar, esta solución parece muy segura y fiable.

Sin embargo, también hay que cargar la segunda batería con frecuencia. La serie Charge Mate conecta ambas baterías durante la carga y las mantiene aisladas durante la descarga.

Los Charge Mate 1202 y 2502 son especialmente prácticos para pequeños sistemas.

Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión de la batería	12/24 V
Corriente máx.	120 A
Dimensiones, alxanxpr	76 x 46 x 46 mm 3,0 x 1,8 x 1,8 pulgadas
Peso	0,125 kg 0,3 libras
Certificados	CE

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico	interruptor abierto: < 1 mA a 12/24 V CC
Corriente de irrupción (250 ms)	2000 A
Encendido por tensión	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Encendido diferido	5 seg
Apagado por tensión	< 12,75 V (12 V) / < 25,5 V (24 V)
Apagado diferido	no
Relé	electromecánico
Rango de temperatura (temp. ambiente)	-40 °C a 65 °C -40 a 149 °F
Grado de protección	IP21