

Masterswitch 10 kW (230 V)



Artículo nº: 55006015

- Dos entradas de CA; por ejemplo, alimentación de red y generador.
- Una sola salida al grupo de alimentación de CA.
- Conmutación automática.
- Transferencia de energía de hasta 25 kW, entrada/salida de 20 a 125 A.

El modelo Masterswitch Fuses incluye disyuntores.

Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión de entrada nominal	230 V (50/60 Hz)
Gama de tensión de entrada	200-250 V
Número de entradas	2
Número de salidas	1
Dimensiones, alxanxpr	200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 pulgadas
Peso	1,3 kg 2,9 libras

Especificaciones técnicas

Conexión para control remoto	no
Indicación LED en la tapa	no
Corriente de entrada nominal del generador	40 A
Corriente de entrada nominal del red	40 A
Interruptor de entrada del generador	no
Entrada del tiempo diferido del generador	0-10 seg (ajustable)
Corriente nominal de salida de potencia	40 A
Interruptores automáticos	no, depende del sistema
Consumo eléctrico (CA todas las salidas)	7 W
Consumo eléctrico (solo potencia del inversor)	0 W
Tiempo de transferencia	switch on 12-22 ms / switch off 4-19 ms
Rango de temperatura (especificado)	-5 °C to 60 °C 23 a 140 °F
Rango de temperatura (temp. ambiente)	-25 °C to 70 °C -13 a 158 °F
Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo)	-60 °C to 80 °C -76 a 176 °F
Humedad relativa	max. 95%, sin condensación
Reloj de frecuencia	no
Tamaño de cable	0.5-10 mm ² /AWG 20-7
Grado de protección	IP55
Compatible con MasterBus	no